Hollywood Energetic HLC-3

HLC-3, to wysokiej jakości 2-kanałowy konwerter obniżający sygnału głośnikowy z radioodtwarzacza do poziomu wejść RCA dla zewnętrznego wzmacniacza. Umożliwia podłączenie radioodtwarzacza, który nie posiada wyjść RCA (CINCH) do zewnętrznego wzmacniacza mocy. Konwerter posiada płynną regulację poziomu sygnału wyjściowego, wyjście Remote dla wzmacniacza oraz filtr zakłóceń z separacją składowej stałej (DC). Aluminiowe obudowa dodatkowo ekranuje przed zakłóceniami z zewnątrz.

- płynna regulacja sygnału wyjściowego, oddzielnie dla kanału lewego i prawego
- wyjście REMOTE TURN ON/OFF - układ do załączania i wyłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy
- przeznaczony dla radioodtwarzaczy o maksymalnej mocy wyjściowej do 2x50W
- 2 wyjścia RCA (kanał lewy i prawy)

OPIS POŁĄCZEŃ - według oznaczeń na obudowie konwertera:

- sekcja „OUTPUT”
  wyjścia sygnału o poziomie RCA dla kanału lewego (L) i prawego (R) podłączane do wejść RCA wzmacniacza mocy

- sekcja „POWER” (zasilanie konwertera i wyjście Remote do sterowania wzmacniaczem - opis na obudowie)
  (G) - przewód czarny – masa zasilania (-12V) - podłączyć do masy zasilania radia, wzmacniacza lub do karoserii pojazdu
  (+) - przewód czerwony – zasilanie (+12V) - podłączyć np. do przewodu zasilania radia lub wzmacniacza mocy
  (R) - przewód niebieski – wyjście Remote (+12V) do załączania/wyłączania wzmacniacza - podłączyć do wejścia Remote we wzmacniaczu

OPIS WEJŚĆ SYGNAŁU według oznaczeń nadrukowanych na przewodach konwertera (nie na obudowie):

- sekcja „L INPUT R” (wejścia sygnału o poziomie głośnikowym - opis na przewodach)
  przewód biały (LF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału lewego o polaryzacji dodatniej (+)
  przewód biało-czarny (LF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału lewego o polaryzacji ujemnej (-)
  przewód szary (RF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału prawego o polaryzacji dodatniej (+)
  przewód szaro-czarny (RF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału prawego o polaryzacji ujemnej (-)
  przewód czarny (Ground 12V-) – masa (opcjonalnie) – czasem może być pomocne podłączenie do masy w celu zminimalizowania zakłóceń

Konwerter może być zamontowany w pobliżu radioodtwarzacza, głośników lub bezpośrednio przy wzmacniaczu, o ile nie występują w tych miejscach inne urządzenia lub instalacje, będące źródłem silnych zakłóceń elektrycznych.

ESSA, 35-304 Rzeszów, Al. Sikorskiego 1A, Tel. (17) 857-58-30
www.hollywood-audio.pl